

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

- ΣΚ 200X60mm — ΣΧΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200X60mm
- Φ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Ή ΚΑΡΦΩΤΟ Η' ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
- Κ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
- ΕΩ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Η' ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ CONDUR

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

- ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5
- ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5 ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
- ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ UTP 4" CAT6 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
- ΤΚΤΠ—4.1 — ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA No.1 (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4)
- ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP category 6 UNSHIELDED Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ

ΚΚΤΠ 1.1= 25U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (4U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 1.2= 25U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (4U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 1.3= 25U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (4U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 1.4= 25U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
-5 WIRE MANAGER (5U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (3U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.1= 25U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.2= 42U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.3= 42U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.4= 42U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.5= 42U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.6= 42U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΤΠ 2.7= 42U

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
-11 WIRE MANAGER (11U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (6U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΚ 1.3= 24RK

-5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ IDC 110 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
-10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ IDC 110 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (10U)
-4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ IDC 110 ΠΡΟΦΙΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΚΤΠ (4U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Κ.Τ. (1U)
-22 WIRE MANAGER (22U)
-2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ (2U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (16U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΚΚ 1.3= 24RK2

-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 24 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ DATA (1U)
-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 12 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ DATA (1U)
-7 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 168 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (7U)
-1 ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 12 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (4U)
-1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Κ.Τ. (1U)
-1 WIRE MANAGER (19U)
-3 ΠΟΛΥΠΡΙΖΕΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ (3U)
-ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΗ (16U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1	18-09-2009	ΜΠΑ	ΓΠΟ	ΔΚ	ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ :



σταθμη ±0.00

ΕΡΓΟ :
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΜΟ Α.Ε.
Α. Παμμένη 85, 76 Πρόκοπα, 152 42, ΑΘΗΝΑ/Τηλ. (30) 6936880-74 FAX (30) 6936875
e-mail: info@doxiadis.gr

ΛΔΚ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΔΚ 25, Πλαπούτειου 3, 113 61, ΑΘΗΝΑ/Τηλ. (30) 8020800 FAX (30) 8017681

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ :
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2/4

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/DATA

κάθε αρχ.		ΔΗΕ/754	κανάκι	ΑΟ	ΚΑΝΑΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ :	υπογρ. ΤΑΛ	ημερομ. 01.04.00	μονογρ.		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ :	υπογρ. ΤΟ	ημερομ. 01.04.00	μονογρ.		κατηγορία / κάθε κανάκι / αναθεώρηση
ΕΛΕΓΧΟΣ :	υπογρ. ΤΑΛ	ημερομ. 10.04.00	μονογρ.		T P 9 0 2 0 1

ΕΓΚΡΙΣΗ

Υπογραφή

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

COPYRIGHT OF LDK CONSULTANTS Ltd.

DWG: ΗΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ